

MR04R(MiniCard(PCIe)-microSDHCカードアダプタ)

MR04R は SD カードを搭載可能な PCI Express インターフェースを利用するフルサイズの MiniCard モジュールで、簡単に最大 32GB のドライブをノート PC に SSD と Ready-boot 機能を追加できます。MR04R を利用すると、Windows7 では ReadyBoost により HDD アクセス速度の向上が期待でき、データのバックアップとしても利用できるため、SD カードの内蔵に最適です。




特長一覧

- 用途：ノート PC・ネットブックに最適
- SDHC カード対応：最大容量 32GB
- 最大 25MB/s の高速データ転送
4 ビット転送@50MHz

注意： 実際の転送速度は SD カードおよび PC の設定等によって変わります。

- 対応 OS: Windows 7 / Vista / XP sp3
Windows の標準ドライバを使用可能



仕様一覧

- PCI Express Mini Card Electromechanical Specification 1.0 準拠
PCI Express インターフェース使用
- SD カードスロット：標準サイズ
- SD Host Controller Standard Specification 2.0 準拠
- SDIO Specification 1.1 準拠
- SD Memory Card Specification Version 2.0 準拠
SDHC 対応、最大 32GB。
- サイズ：30mm x 50.95mm



対応SDカードタイプ:

- SD カードおよび SDHC カード(Class 2/4/6/10)
- MMC Plus および MMC Mobile (4 ビットバス幅のみ)
- SDIO カード (GPS, 無線 LAN, Bluetooth など)
* 各 SDIO カードのドライバが必要です。

注意事項:

- MR04R は PCI Express インターフェースの標準 SD カードホストコントローラです。拡張・セカンダリーのドライブとして利用してください。基本的に Windows 等の起動には非対応です。
- Windows XP で 4GB 以上の SDHC カードを利用する場合 SP3 にアップデートするか以下の修正プログラム (KB934428) を適用してください。
<http://support.microsoft.com/kb/934428>
- SD メモリカードのフォーマットは、以下のサイトからフォーマットツールをダウンロードして下さい；
http://www.sdcard.org/jp/consumers/formatter_3/
* フォーマットのの前には必ずデータのバックアップを行なってください。
- Windows7 にて SDIO 無線 LAN カードを利用する場合、Windows 標準の SDA ホストドライバの利用および SP1/修正プログラム (KB983177) の適用が必要となります。

ビープラス・テクノロジーは 2009 年 3 月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

Bplus Technology Co., Ltd.

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1
(台湾/中華民国・台湾省)

電話: +886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): sales@bplus.com.tw

ホームページ: <http://www.bplus.com.tw/>